

Általános jellemzők

Terméknév	Homelink
Termék azonosító	7500REUR-00
Gyártó	Cooper Security Ltd.
Környezeti osztály	EN-51130-5, I környezeti osztály
Működési hőmérséklet	-10 és +55 között
Páratartalom	93% relatív páratartalom
Méret	285mm (szélesség), 206mm (magasság), 45mm (átmérő)
Súly	1,060 kg (akkumulátor nélkül)
A ház anyaga	ABS műanyag
Zónák	2 vezeték nélküli, 32 rádióhullámot használó
Távvezérlők	16
Medálok	16
Kimenetek	2 vezeték nélküli, 32 rádióhullámot használó
Beépített óra	± 10 perc eltérés lehetséges egy év elteltével (az áramellátás folyamatosságától függően)

Biztonság

Biztonsági fokozat	2 biztonsági fokozatú, EN 50131-1 szabványt használó rendszerekhez
Frekvencia eltérés	16,777,214
Rádió felügyelet	Programozható
Hozzáférési kód	4 számjegyű, minden számjegy 0-9-ig terjedhet, összesen több mint 10000 lehetőség
Frekvencia tartomány	Működési frekvencia 868.6625 MHz, keskeny sáv. I-ETS 300 220 I-ETS 300 339 (szabvány vázlat) szerint CE tesztelt
Adó hatókör	Az adó hatóköre megegyezik a vezérlő berendezés hatókörével, ami függ a környezettől. Legtöbb adó hatóköre maximum 200m szabadtéren.

Telekommunikáció

A termék hálózati feltételek tekintetében megfelel a következő az EN50136-1-1:1998 szabványban foglalt D2, M2, S1 és IO előírásoknak.

Típus

PSTN	Scancom Fast-Format, CID, SIA I, II és III Extended
GSM/ISDM	Védett interfésszel rendelkező csatlakoztatható modult használ a vezérlőberendezés és a modul közti kommunikációhoz
Rendőrségi	Tunstall, Scancom Fast-Format

A készülék képes más telefon vagy fax készülékkel azonos PSTN vonalat használni.
A hangüzenetek terjedelme maximum 44 másodperc lehetnek (egy 12 másodperces otthoni üzenet, és négy, egyenként 8 másodperces kísérő riasztási üzenet)

Tápegység

A belső tápegység nem közvetlenül csatlakoztatott, kapcsoló típusú. A termék megfelel az EN50131-6 A típusú tápegység szabványának. Környezeti osztály: 2, biztonsági fokozat: 2.

Hálózati tápegység	230VAC, 200mA maximum, +10%/-15%, 50Hz ±5%
Készenléti akkumulátor	6 x 1.2V 2000mAh AA tölthető NiMH
Készenléti idő	több mint 12 óra
Maximális töltés idő	kevesebb, mint 72 óra
Figyeli	az áramkimaradást, az akkumulátor alacsony feszültségét és az akkumulátor meghibásodását

Elektromágneses kompatibilitás

Védettség	Az EN50130-4 szabványnak megfelelő
Kibocsátás	Az EN61000-6-3:2002 szabványnak megfelelő

Kimenetek

1-2 kimenetek	feszültségmentes, egy pólusú relé kontaktus 24VDC @ 1A vagy 120VAC @ 0.5A
3-34 kimenetek	10mW rádióhullámot használó kimenet
Időzített kimenetek	Mindegyik kimenetnél lehetőség van az automatikus időkorlátozásra.

Bemenetek

33-as és 34-es zóna	Tökéletesen felügyelt
---------------------	-----------------------

Biztosíték

A vezérlő berendezés T250mA hálózati biztosítókkal rendelkezik.

Biztonság

EN60950-1:2002 szabványnak megfelelő

Tartozékok

701REUR-50	Alap medál
701REUR-60	Medál
702REUR-00	Óra medál
714REUR-00	Passzív infra (kis tok)
715REUR-02	Passzív infra
719REUR-02	Füstérzékelő
723REUR-00	Távvezérlő
726REUR-50	Nagy hatótávolságú PA
726REUR-60	Kis hatótávolságú PA
734REUR-00	CC verziójú nyitás- és ütközésérzékelő
734REUR-01	Nyitásérzékelő, teljesen felügyelt

739EUR-00	PC Board az ablaktörés érzékelőkhöz
762EUR-00	Két csatornás vevő
768EUR-50	Nyolc csatornás vevő
08740EUR-00	ISDN modul
08840EUR-00	GSM modul
02080EUR-00	Hangszóró/mikrofon

Műszaki útmutató

- Professzionális 868MHz-es keskeny sávú rádió
- 32 zóna és rádiókimenet
- A legnagyobb adó hatókör
- Beépített modem, beszéd és digitális kommunikátor
- GSM és TCP/IP lehetőségek
- Vonzó, modern külső

Intelligens biztonság – az Ön világának.

Könnyítsünk az életen.

Képzeld el a Scantronic megújult, megbízható, 686 MHz-es keskeny sávú rendszerét, egy több funkciós fel- és letöltésre egyaránt alkalmas modemmel, és a piacegyik legjobb hanghívójával. Vegyük hozzá a grafikus kijelzőt, ami a lehető legegyszerűbbé teszi a készülék programozását. Ez a Homelink.

Grafikus kijelző

128x64 pixeles grafikus LCD kijelző
 Gyors bekapcsolás gomb
 Mobil telefon típusú menü-navigációs gombok
 Numerikus billentyűzet
 Gyors kikapcsolás gomb
 Rendőrség, tűzoltók és mentők riasztó gombjai
 Rendőrségi riasztás gomb
 Beépített mikrofon

Az eddigi legvonzóbb külsejű, legjobban felszerelt professzionális riasztó rendszer.

- 32 teljesen felügyelt (EN50131-3) rádió bemeneti zóna
- Beépített jelerősség-mérő a megfelelő érzékelés érdekében
- 2 teljesen felügyelt vezetékes bemeneti zóna
- 32 programozható rádió kimenet
- 2 vezetékes relézett kimenet
- Több funkciós távvezérlés segítő eszközök
- Scantronic AE2 kettős diverzitású 868 MHz-es keskeny sávú rádióvevő
- Beépített proximity kártyaolvasó
- SCANCOM Fast-Format, CIO, SIA I, II & III Extended formátumokat kínáló szabványos beépített digitális kommunikátor

- Beépített SCANCOM és Fast-Format kommunikációval és fél-duplex kihangosítási lehetőséggel rendelkező rendőrségi riasztási funkció
- Beépített hanghívási funkció egy 12 másodperces otthoni üzenet és maximum négy 8 másodperces kísérő üzenet lehallgatási és válasz lehetőséggel
- Minimum 12 órányi készenléti állapotot biztosító NiHM akkumulátorok
- Teljes fel- és letöltési lehetőség és távoli szolgáltatás
- Hangüzenet rögzítés

Csökkentse a felére a beszerelési időt!

A HomeLink egyedülálló NiHM készenléti akkumulátorokkal rendelkezik, így akár otthon, vagy az irodában, hálózati feszültségre való csatlakoztatás nélkül, vagy anélkül, hogy a falra erősítenénk. Ez megtehető a billentyűzet vagy a Cooper Security letöltő programjának segítségével a vezérlőberendezés beépített USB socketének segítségével.

Gyors üzembe helyezés

1. Csavarozzuk fel a berendezés hátlapját a falra.
2. Az útmutató segítségével vezessük be a hálózati kábelt a négy bemeneti pont valamelyikén.
3. Csatlakoztassuk a hálózati kábelt, majd csavarozzuk rá a leszorító lapot.
4. Vezetékes be- és kimenetek esetén vezessük be, majd csatlakoztassuk azokat.
5. Csatlakoztassunk minden szükséges külső hangszórót és mikrofont fő vezérlőberendezéshez. Csatlakoztassuk a telefonkábel is.
6. A mellékelt szalagkábel segítségével csatlakoztassuk a vezérlőberendezést a hátlaphoz.

868 MHz-es keskeny sáv terjedelme

Termék szám, Leírás, Akkumulátor, Maximum energia, Belső antenna mW, Maximum terjedelem, -6dB

Nagy terjedelmű medál PA

Kis terjedelmű medál PA

Medál

4 csatornás adó

4 csatornás hordozható PA

Kis passzív infra

Füstérzékelő

4 csatornás távvezérlő

Nagy terjedelmű PA

Kis terjedelmű PA

Nyitásérzékelő ütközésérzékelővel

Teljesen felügyelt verzió

BGD adó Sentrol 5845